

Ref.	Símbolo		Pérdidas en derivación (dB)													
			Bandas	Retorno	BI	Sub Banda	FM	S Baja	BIII/DAB	S. Alta Hiperb.	UHF	FI - SAT		Paso DC (350mA)	Pérdidas paso (dB)	
				5-47	47-68	68-89	88-108	104-174	174-230	230-446	470-862	950-2150	2150-2400		MATV	FI SAT
Toma puenteada final																
5270			TV	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	-	Si	-
			R	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	-		
Separadoras - 2 salidas																
5232			TV	<1	<1	<1	-	<1	<1	<1	<1	<1	-	-	SAT→IN	-
			R	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
5226			TV/R	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	-	-		
			SAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-		
Separadora triple																
5246			TV	<8	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	-	-	-	-
			R	-	-	-	4.5	4.5	4.5	-	-	-	-	-		
			SAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	>9	>9	SAT→IN	
	Toma terminal		Caja de paso		Conector CEI Hembra				Conector CEI Macho				F Hembra			