

## Amplificadores de mástil. Gama FI Mix



### GAMA DE PRODUCTOS

REF.	DENOMINACIÓN
5354	2e/4s U/Vmix-FI mix 4s
5350	3e/1s U-Vmix-FI mix
5351	4e/1s BI/BIII-FM-U-FI mix
5352	4e/1s acoplador activo U-U-Vmix-FI mix
5353	4e/1s U(1ch)-U-Vmix-FI mix
5361	5e/1s BI/BIII-U-U-U-FI mix

5353

Reduce al  
**50%**  
el tiempo de instalación



Amplificadores de banda ancha presentados en cofre ABS para exterior, con un índice de protección IP=23.

Conexión mediante sistema **EasyF**, con las ventajas del conector F y de la Brida.

Todos tienen la capacidad de mezclar la señal de satélite.

Referencias		5354			5350			5361				
Entradas		VHF/UHF		FI	VHF	UHF	FI	BI-BIII	UHF	UHF	UHF	FI
Margen frecuencias	MHz	47...254	470...862	950...2200	47...254	470...862	950...2150	47...254	470...862			950...2150
Ganancia	dB	- 9	20	- 12	- 1.5	29	- 2	18	25			- 2
Reg. ganancia		-	15	-	-	15	-	18	12			-
Nivel de salida DIN 45004-B	dBµV	-	93	-	-	103	-	105	103			-
Fig. de ruido	dB	-	2.5	-	-	2.5	-	5	10			-
Paso corriente DC	mA	-	40	350	-	-	350	40			350	
Alimentación	Vdc	12...24										
Consumo	mA	40						máx. 50				
Conectores tipo		Easy-F										

Referencias		5351				5352				5353			
Entradas		BI/BIII	FM	UHF	FI	VHF	UHF1	UHF2	FI	VHF	UHF	1 CH. UHF	FI + DC
Margen frecuencia	MHz	47...68 175...254	88...108	470...862	950...2150	47...254	470...862		950...2150	47...254	470...862	<sup>(1)</sup> ver nota	950...2150
Ganancia	dB	18	18	29	-2	-1	27		-2	-1.5	-5	30	-2
Reg. ganancia		15	20	15	-	-	15		-	-	-	20	-
Nivel de salida DIN 45004-B	dBμV	103	103	103	-	-	103		-	-	-	113	-
Fig. de ruido	dB	4.5	4.5	2.5	-	-	6.5		-	-	-	2.8	-
Paso corriente DC	mA	-	-	-	350	-	40	-	350	-	40 (12V)	-	350
Alimentación	Vdc	12...24											
Consumo	mA	40											
Conectores tipo		Easy-F											

(1) Especificar canal en pedido